

Copyright (C) Metalandes S.A.S. 2018 All Rights Reserved

The label, box and all information contained on this plane are property of METALANDES S.A.S. and no part of this document may be used or distributed without the permission of Metalandes S.A.S.

El rótulo, cajetín y toda la información contenida en este plano son propiedad de METALANDES S.A.S. y no puede ser usado, usado o distribuido sin el debido permiso de Metalandes S.A.S.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

3F-5H-208VAC

R S T NEUTRO

R S T N

-A1T11
100/5A
CL 0.5S
2.5VA

-A1T12
100/5A
CL 0.5S
2.5VA

-A1T13
100/5A
CL 0.5S
2.5VA

-A1Q11
125A

VA A ML PPAL

-A1PM71

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

L2 L1 L3 L5 L4 L6 L8 L7 L9 L10

-A1T071
ACJ

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26

L14

L15

L16

L17

L18

L19

L11

L12

L13

L20



METALANDES S.A.S

CLIENTE: CLIENTE

PROYECTO: TABLERO MEDIDA SEMIDIRECTA

CONTENIDO: CELDA MEDIDA

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 28512-1

CELDA DE MEDIDA 208VAC

RESPONSABLE DEL PROYECTO:

A. CARMONA

VERSIÓN: 01

ESQUEMA: A1

HOJA:

DE: 10

FECHA DE IMPRESIÓN:

12-02-2024

RUTA DE ARCHIVO: D:\1.TEMP DIBUJO\2024\1\INNOVACIONES Y TELECOMUNICACIONES\OP 28512 TABLERO DE MEDIDA SEMIDIRECTA\ELECTRICOS\A1 CELDA MEDIDA.DWG

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

CODIGO CONDUCTOR	COLOR	CALIBRE	DESCRIPCIÓN
L1	AMARILLO	16	De B1 a Borne 2 Medidor
L2	AMARILLO	16	De B2 a Borne 1 Medidor
L3	BLANCO	16	De B4 a Borne 3 Medidor
L4	AZUL	16	De B5 a Borne 5 Medidor
L5	AZUL	16	De B6 a Borne 4 Medidor
L6	BLANCO	16	De B8 a Borne 6 Medidor
L7	ROJO	16	De B9 a Borne 8 Medidor
L8	ROJO	16	De B10 a Borne 7 Medidor
L9	BLANCO	16	De B12 a Borne 9 Medidor
L10	BLANCO	16	De B13 a Borne 11 Medidor
L11	AMARILLO	16	De Barraje principal Fase R a B14
L12	AZUL	16	De Barraje principal Fase S a B18
L13	ROJO	16	De Barraje principal Fase T a B22
L14	AMARILLO	16	De Borne S1 de TC1 a B15
L15	BLANCO	16	De Borne S2 de TC1 a B14
L16	AZUL	16	De Borne S1 de TC2 a B19
L17	BLANCO	16	De Borne S2 de TC2 a B20
L18	ROJO	16	De Borne S1 de TC3 a B23
L19	BLANCO	16	De Borne S2 de TC3 a B24
L20	BLANCO	16	De B26 a BN
L21	VERDE	16	De Borne S2 de TC1 a BT
L22	VERDE	16	De Borne S2 de TC2 a BT
L23	VERDE	16	De Borne S2 de TC3 a BT



METALANDES S.A.S

DISEÑO PLANO: K.DAZA
 DISEÑO: CLIENTE
 FECHA: 02/12/2024

CLIENTE: CLIENTE
 PROYECTO: TABLERO MEDIDA SEMIDIRECTA
 CONTENIDO: CARTA CABLEADO
 RUTA DE ARCHIVO: D:\1.TEMP DIBUJO\2024\1\1\INNOVACIONES Y TELECOMUNICACIONES\OP 28512 TABLERO DE MEDIDA SEMIDIRECTA\ELECTRICOS\A2 CARTA CABLEADO.dwg

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 28512-1
 CELDA DE MEDIDA 208VAC
 RESPONSABLE DEL PROYECTO: A. CARMONA
 VERSIÓN: 01
 ESQUEMA: A2
 HOJA: DE: 11
 FECHA DE IMPRESIÓN: 12-02-2024

Copyright (C) Metalandes S.A.S. 2018 All Rights Reserved

The label, box and all information contained on this plane are property of Metalandes S.A.S. It is not to be used, copied, used or distributed without the permission of Metalandes S.A.S.

El rótulo, cajetín y toda la información contenida en este plano son propiedad de Metalandes S.A.S. y no pueden ser usados, copiados o distribuidos sin el debido permiso de Metalandes S.A.S.